



## ŘÍDICÍ JEDNOTKY ELECTROMEN

Typ	4-kanalní	obousměrný	Nastavitelný proudový limit	Funkce pávěhové rampy	konstantní rychlost	kompenzace zátěže	brzda	polohové řízení	interní potenciometr pro ovládání rychlosti	interní oscilátor	mikrokrokování	čelní montáž	pouzdro pro montáž na DIN lištu	montovatelné na DIN lištu EM-KP72-3-1,25	montovatelné na DIN lištu EM-KP72-42,5	montovatelné na DIN lištu EM-KP72-65	montovatelné na DIN lištu EM-KP72-87,5	montovatelné na DIN lištu EM-KP107-90	montovatelné na DIN lištu EM-KP107-107	montážní adaptér pro EM-KJ-WAGO	rozměry [mm]	nominální napájecí napětí [V-DC]	nominální / maximální proud [A]	odpovídá RoHS	
<b>Řízení rychlosti pro DC motory</b>																									
EM-12A		X	X	X													X				72X87	18-30	8/15		
EM-28		X	X		2	X	X										X				72X87	12-32	3/6	X	
EM-67		X	X	X	2	X															72X65	20-34	3/5	X	
EM-76								X				X									33X40	12-32	3	X	
EM-101	X	X	X	X	2	X	X										X				73X89	20-34	3/4	X	
EM-101-BI	X	X	X	X		X	X										X				73X89	12-34	4/5	X	
EM-115	X	X	X	X	2	X													X		107X107	12-36	25/50	X	
EM-170		X	X	X	1			Opt												X	60X60	15-32	1,5/2	X	
EM-174		X	X	X		X											X				73X65	12-32	8/12	X	
EM-175			X	X		X	X							X							73X43	12-32	10/15	X	
EM-176	X	X	X	X		X	X										X				73X65	12-35	10/15	X	
EM-185			X			X		X				X									30X38	12-24	3/6	X	
EM-213				X										X							73X43	10-35	10/15	X	
EM-239		X	X	X	Paralelní driver pro dva aktuátory																	73x78	12-35	2x10/20	X
<b>ON/OFF kontrolér motory</b>																									
EM-140A			X	X	X										X						73X43	11-35	8/10		
EM-180		X	X	X										X							73X43	12-32	10/15	X	
<b>Řízení rychlosti pro BLDC motory</b>																									
EM-106A		X	X				X										X				73X87	12-36	5/8		
EM-206		X	X				X										X				73X89	12-36	10/15		
EM-206-48		X	X				X										X				73X89	30-56	5/7		
EM-240		X	X	X				Opt													60X60	12-35	1,5/2	X	
<b>Řízení pro krokové motory</b>																									
EM-121		X	X	X						X	X						X				72X65	12-40	0,25-1	X	
EM-136		X	X	X						X	X						X				72X87	12-45	0,5-4		
EM-186		X	X	X						X	X								X		90X107	15-42	1-8	X	
EM-186-72		X	X	X						X	X								X		90X107	20-80	0,8-5	X	
<b>polohové řízení pro DC motory</b>																									
EM-143-5	X		X				X									X					72X65	12-32	4/14		
EM-160	X		X				X										X				72X88	12-32	12/25		
EM-165			X				X						X								73X32	12-32	5/12		
EM-165pf			X				X						X								73X32	12-32	5/12		
EM-167			X				X	X				X									39X39	12-32	4/15	X	
<b>Řízení výkonů – DC napájení</b>																									
EM-75								X				X									30X40	12-30	3	X	
EM-154													X								70X25	12-32	3	X	
<b>Řízení výkonů – AC napájení</b>																									
EM-162													X								90X36	190-265VAC	1	X	
EM-262													X								90X71	190-265VAC	3	X	
<b>Řídicí jednotka pro ovládání dveří</b>																									
EM-231A																					130x130	230VAC	1,5/3	X	